

Mit dem Kauf der SANlight EVO LED-Leuchte haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden, welches Ihnen viel Freude bereiten wird. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung bevor Sie Ihre EVO LED-Leuchte in Betrieb nehmen, da durch falsche Verwendung Schäden an der Leuchte oder an Menschen/Tieren/Pflanzen entstehen können. Bei nicht fachgerechter Verwendung der EVO erlischt jeglicher Garantieanspruch sowie die Produkthaftung des Herstellers.

Gültig für die Modelle **EVO3-60, EVO3-80, EVO3-100, EVO4-80, EVO4-100, EVO4-120, EVO5-100, EVO5-120, EVO5-150** welche als **EVO** bezeichnet werden.

ACHTUNG fotobiologischer Sicherheitshinweis:

Nach DIN EN 62471 wird das LED-Modul der EVO in die Risikogruppe 1 eingeteilt.

Vermeiden sie trotzdem unnötig lange Bestrahlung und den direkten Blick in die Lichtquelle.

Abstand zu belichtetem Objekt

Der Abstand zwischen Leuchte (Unterkannte der Leuchte) und der belichteten Fläche bzw. des belichteten Objekts muss mindestens 15cm betragen.

Anwendungsbereich der Leuchte

Die Leuchte SANlight EVO ist ausschließlich für die Belichtung von Pflanzen, auch in feuchten Innenräumen, geeignet.

Zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb

Die Leuchte SANlight EVO darf bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 35°C betrieben werden. Die minimale Umgebungstemperatur, bei der die Leuchte SANlight EVO betrieben werden darf, liegt bei 5°C.

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb

Die Leuchte SANlight EVO darf bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 90% (nicht kondensierend) betrieben werden.

Benötigtes Zubehör zum Aufhängen der Leuchte

Im Lieferumfang ist kein Aufhängezubehör enthalten. Die Leuchte EVO darf nur mit ausreichend tragfähigen Aufhängungen aufgehängt werden. Es wird empfohlen, dass die Leuchten mittels Stahlkarabinern und Seilen an den Aufhängeösen aufgehängt wird. (siehe Abbildungen 1, 2 und 3) Eine Aufhängung muss mindestens eine Dauerbelastung von 8kg aushalten.

Zulässige Orientierung der LED-Leuchte

Die LED-Leuchte SANlight EVO darf nur in waagrecht aufgehängter Lage betrieben werden. Dabei ist ein Mindestabstand zu umgebenden Objekten von 15cm einzuhalten. Um die korrekte Lage zu garantieren, muss die Leuchte an beiden Aufhängeösen aufgehängt werden. (siehe Abbildungen 1 und 2) Die Leuchte darf auch über die äußeren Aufhängeösen aufgehängt werden, um eine Schräglage der Leuchte zu erreichen. Siehe Abbildung 3.

Verlegen der Kabel

Achten Sie beim Verlegen aller Kabel auf eine zugentlastete Montage. Die Kabel dürfen keinesfalls auf Zug belastet werden. Die Kabel müssen abgewickelt werden. Die EVO Leuchte darf nicht mit aufgerollten Kabeln betrieben werden.

Instandhaltung und Reinigung

Für die Reinigung der LED Leuchte ist ein staub- und fettfreies Tuch zu verwenden. Für die Reinigung muss die Leuchte vom allgemeinen Stromnetz getrennt werden. Verwenden Sie keinesfalls andere Hilfsmittel wie Reiniger, feuchte Tücher etc. Achten Sie darauf, dass die Sekundäroptik der LEDs durch das Reinigen nicht verkratzt wird.

Arbeiten und Reparaturen

Reparaturen und Arbeiten dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Bei Reparaturen, Modifikationen und anderen Arbeiten, welche nicht vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden, erlöschen die Herstellergarantie sowie die Produkthaftung.

Upgrade-Service

Die einzelnen LED-Module können von Fachpersonal getauscht werden. Wenden Sie sich dazu bitte an den zertifizierten SANlight Händler Ihres Vertrauens.

Garantieerklärung

Dieses Gerät wurde nach der europäischen Sicherheitsnorm (EN60598/CE) entworfen, hergestellt und geprüft. Die Garantie für die LED Leuchte sowie das Zubehör beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Geräte, die nicht entsprechend den Vorgaben in dieser Anleitung installiert, verwendet und gewartet wurden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, welche durch unautorisierten oder falschen Gebrauch verursacht wurden.

Im Schadensfall ist das Gerät (LED Leuchte inkl. Anschlusskabel) an den jeweiligen SANlight Vertriebspartner zurückzugeben, bei welchem das Produkt erworben wurde. Dieser sendet die defekte Ware an den Hersteller SANlight. Nach erfolgter Reparatur durch den Hersteller wird das Gerät wieder an den jeweiligen Vertriebspartner übergeben.

Gefahrenhinweise

Achtung: Der Mindestabstand zu Objekten in der Umgebung der LED-Leuchte beträgt 15cm. Der Kühlkörper/das Gehäuse darf nicht abgedeckt werden.

Achtung: Die EVO LED-Leuchte ist ausschließlich für die Belichtung von Pflanzen, auch in feuchten Innenräumen, geeignet.

Achtung: Nicht direkt in die Lichtquelle blicken.

Achtung: Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.

Achtung: Die EVO LED-Leuchte darf bei maximaler bestimmungsgerechter Umgebungstemperatur (35°C) bis zu 70°C heiß werden.

Achtung: Die LED-Leuchte muss ausreichend gegen Herunterfallen gesichert werden.

Achtung: Wird ein Schaden an der LED-Leuchte oder an einem Kabel festgestellt, so ist die Leuchte unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Dies muss durch die Trennung der Leuchte vom allgemeinen Stromnetz erfolgen.

Achtung: Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Achtung: Die Lichtquelle kann nicht separat bezogen werden.

Achtung: Zum Schutz vor Verletzungen ist bei Arbeiten im Bereich der Leuchte entsprechende persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen.

Achtung: Die Modelle der EVO-Serie sind NICHT für das Durchschleifen der netzseitigen Stromversorgung ausgelegt.

Lieferumfang

Abbildung 4 zeigt alle Komponenten Ihrer EVO LED-Leuchte am Beispiel einer EVO 5-120. Prüfen Sie bitte den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und Beschädigung. Verwenden Sie keinesfalls beschädigte Komponenten. Das netzseitige Anschlusskabel ist nicht enthalten und kann bei Ihrem Händler separat geordert werden. Im Lieferumfang sind enthalten: 1 x LED-Leuchte EVO, Betriebsanleitung.

Installations- und Montageanweisung

Befestigung und Aufhängung der Leuchte SANlight EVO:

Die EVO LED-Leuchte kann an den Aufhängeösen abgehängt werden (siehe Abbildungen 1, 2 und 3). Beim Aufhängen der Leuchte EVO ist ein Sicherheitsabstand von 15cm zu umgebenden Objekten einzuhalten. Achten Sie auf den sicheren Sitz Ihrer Aufhängung und sichern Sie die Leuchte ausreichend gegen unbeabsichtigtes Herunterfallen.

Elektrischer Anschluss der EVO:

Die EVO Leuchte darf nur mit dem separat erhältlichen Anschlusskabel (siehe Tabelle 1) am Stromnetz angeschlossen werden. Es ist möglich jede Leuchte separat anzuschließen oder mehrere Leuchten parallel miteinander zu verbinden. Dazu dürfen nur die Kabel des Herstellers SANlight verwendet werden.

Anschluss einer EVO Leuchte:

Folgende länderspezifische Kabel dürfen zum Anschluss einer EVO Leuchte ans Stromnetz verwendet werden.

	SANlight Artikelnummer	Bezeichnung	Eigenschaften	Anschluss
Tabelle 1	AI0037	Netzanschlussleitung EVO-Serie EU	2m PVC 1,5mm² schwarz	Schuko Anschlussstecker
	AI0038	Netzanschlussleitung EVO-Serie UK	2m PVC 1,5mm² schwarz	UK Anschlussstecker
	AI0039	Netzanschlussleitung EVO-Serie CH	2m PVC 1,5mm² schwarz	Schweizer Anschlussstecker SEV1011
	AI0040	Netzanschlussleitung EVO-Serie US	2m PVC 1,5mm² schwarz	US Anschlussstecker NEMA 5-15 P

Für den Anschluss einer EVO Leuchte an das allgemeine Stromnetz ist die länderspezifische Netzanschlussleitung von SANlight zu verwenden. Verbinden sie zuerst das Anschlusskabel mit der Leuchte, bevor Sie diese am allgemeinen Stromnetz anschließen.

Anschluss mehrerer Leuchten

Je nach Absicherung der Versorgungszuleitung können mehrere Leuchten miteinander elektrisch verbunden werden. Bitte beachten Sie dazu die Tabelle 1.

Absicherung der Netzleitung

Sicherungsautomat Typ B 230V
Sicherungsautomat Typ C 230V

Max. Anzahl der Leuchten pro Sicherungsautomat

4 Leuchten
7 Leuchten

Sollen mehr als 7 Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden, so ist die Verwendung eines Einschaltstrombegrenzers erforderlich. Um mehrere Leuchten an einer Steckdose zu betreiben sind folgende Komponenten erforderlich.

SANlight Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
AI0037 / AI0038 / AI0039 / AI0040	Netzanschlussleitung EVO länderspezifisch 2m PVC 1,5mm² schwarz	1
AI0018	H Verteiler	1 Stück für je 2 Leuchten
AI0022	Verlängerungsleitung Buchse - Stecker 1m PVC 1,5mm² schwarz	1 Stück pro Leuchte

Achtung: Der Anschluss von mehreren Leuchten über ein Versorgungskabel darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren zertifizierten SANlight Handelspartner.

Eine detaillierte Anschlussanleitung finden sie auf unserer Homepage unter www.sanlight.com.

Technische Daten EVO3-60, EVO3-80 und EVO3-100

Netzseitige Leistungsaufnahme	190W
Eingangsspannung	100VAC-240VAC~ 50/60Hz
Zulässige Umgebungstemperatur	5-35°C

Technische Daten EVO4-80, EVO4-100 und EVO4-120

Netzseitige Leistungsaufnahme	250W
Eingangsspannung	100VAC-240VAC~ 50/60Hz
Zulässige Umgebungstemperatur	5-35°C

Technische Daten EVO5-100, EVO5-120 und EVO5-150

Netzseitige Leistungsaufnahme	320W
Eingangsspannung	100VAC-240VAC~ 50/60Hz
Zulässige Umgebungstemperatur	5-35°C

Position Tc Messpunkt siehe Abbildung 5.

Technische Daten eines einzelnen LED-Modules

Betriebsstrom	0,7A (DC)
Nennleistung	60W
Nennspannung	86V (DC)
Tc	85°C



Achtung: Nicht direkt in die Lichtquelle blicken.



Die LED-Leuchte darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden! Zur Entsorgung kann die Leuchte beim Hersteller abgegeben werden. Die Entsorgungskosten übernimmt der Hersteller. Alternativ kann die Leuchte bei einem Entsorgungsbetrieb für Elektrogeräte abgegeben werden.



Achtung: Die Leuchte ist nicht dazu geeignet, abgedeckt zu werden!



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags

IP65

Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel.



Die Lichtquelle bzw. das LED-Modul dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4




Abbildung 5

Kontakt Hersteller: SANlight GmbH, Klarenbrunnstraße 46, 6700 Bludenz, Austria, www.sanlight.com, support@sanlight.com

Viel Erfolg bei der Verwendung Ihrer Leuchte. Für Fragen, Anregungen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an uns.

By purchasing the SANlight EVO LED-light you have decided on a high-quality product, which will give you much pleasure. Please read the operating instructions before using your EVO LED-light, as incorrect use can cause damage to the light or to humans/animals/plants. Failure to use the EVO properly will void any manufacturer's warranty and product liability.

Valid for **EVO3-60, EVO3-80, EVO3-100, EVO4-80, EVO4-100, EVO4-120, EVO5-100, EVO5-120, EVO5-150** further denoted as **EVO**.

ATTENTION: Photobiological safety note: According to DIN EN 62471, the EVO LED-module corresponds to risk group 1. **Nevertheless, avoid unnecessarily long irradiation and looking directly into the light source.**

Distance to illuminated object

The distance between the LED-light (lower edge of the light) and the illuminated surface or the illuminated object must be at least 15cm.

Scope of application of the light

The SANlight EVO LED-light is only suitable for illuminating plants, even in wet indoor areas.

Permissible ambient temperature for operation

The SANlight EVO LED-light can be operated up to a maximum ambient temperature of 35°C. The minimum ambient temperature at which the SANlight EVO LED-light can be operated is 5°C.

Permissible ambient conditions for operation

The SANlight EVO LED-light may be operated up to a max. relative humidity of 90% (non-condensing).

Required accessories for hanging the lamp

No hanging accessories are included in the scope of delivery. The EVO lamp may only be hung with sufficient load-bearing suspensions. It is recommended that the lights are suspended from the suspension eyes using steel carabiners and ropes. (see figures 1, 2 and 3) The suspension must withstand a permanent load of at least 8 kg.

Permissible orientation of the LED- light

The SANlight EVO LED-light may only be operated in a horizontally suspended position. In this case, a minimum distance to surrounding objects of 15cm must be observed. In order to guarantee the correct position, the light must be suspended from both suspension eyelets. (see Figures 1 and 2) The light may also be suspended via the outer suspension eyelets, in order to achieve an inclined position of the light. See Figure 3.

Laying the cables

When laying any cables, make sure that they are strain-relieved. Under no circumstances should cables be subjected to tension. The cables must be unwound. The EVO light must not be operated with rolled-up cables. Make sure, that they are not covered or extended by a wall, floor, ceiling or other parts of the building structure. Also do not locate the cables above a suspended ceiling and make sure that they are not permanently attached to the building structure. Note, that they are laid in such a way that they are not exposed to stress and are protected from physical damage. Cables must also be visible along their entire length. Notice, that the maximum ambient temperature for running the EVO LED-light with the cable is 35°C. The maximum current load is 13 Amperes at 110 Volt.

Maintenance and Cleaning

To clean the LED-light, use a dust and grease-free cloth. The lamp must be disconnected from the mains for cleaning. Never use other aids such as cleaning agents, damp cloths etc. Make sure that the secondary optics of the LEDs are not scratched by cleaning.

Works and Repairs

Repairs and works may only be carried out by the manufacturer. If repairs, modifications and other works are not performed by the manufacturer, the manufacturer's warranty and product liability expire.

Upgrade Service

The individual LED-modules can be exchanged by qualified personnel. Please contact the certified SANlight dealer of trust.

Guarantee Policy

This device has been designed, manufactured and tested in accordance with the European safety standard (EN60598/CE). The guarantee for the LED-light and accessories is 3 years from the date of purchase.

The guarantee does not apply to equipment that has not been installed and maintained as specified in this manual. The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by unauthorized or incorrect use. In case of damage, the device (LED-light incl. connecting cable) must be returned to the respective SANlight sales partner, from whom the product was purchased. They send the defective goods to the manufacturer, SANlight. After repair by the manufacturer, the device is returned to the respective sales partner.

Hazard warnings Avertissements de danger

Attention: The minimum distance to objects in the vicinity of the LED-light is 15cm. The heat sink/housing must not be covered. La distance minimale aux objets à proximité de la lumière LED est de 15 cm. Le dissipateur thermique / boîtier ne doit pas être couvert. **Attention:** The SANlight EVO LED-light is only suitable for illuminating plants, even in wet indoor areas. La lumière LED EVO ne peut être utilisée que pour éclairer des plantes, même dans des zones intérieures humides.

WARNING: POSSIBLE RISK OF INJURY TO EYES AND SKIN: Hazardous optical radiation may be emitted from the light source. Do not stare at operating light source. May be harmful to the eyes. UV may be emitted from the light source. Eye or skin irritation may result from exposure. Use appropriate shielding. IR may be emitted from the light source. Do not stare at operating light source. **RISQUE DE BLESSURE POSSIBLE AUX YEUX ET À LA PEAU:** Un rayonnement optique dangereux peut être émis par la source lumineuse. Ne regardez pas la source lumineuse quand elle est allumée. Peut être nocif pour les yeux. La source lumineuse peut émettre des rayons UV. L'exposition peut provoquer une irritation des yeux ou de la peau. Utilisez un écran approprié. La source lumineuse peut émettre des rayons infrarouges. Ne regardez pas la source lumineuse quand elle est allumée. **Attention:** Do not operate in a potentially explosive atmosphere. Ne pas utiliser dans une atmosphère potentiellement explosive. **Attention:** The EVO LED-light may reach temperatures of up to 70°C at the maximum ambient temperature (35°C). La lampe LED EVO peut atteindre des températures allant jusqu'à 70 ° C à la température ambiante maximale (35°C). **Attention:** The LED-light must be sufficiently secured against falling. La lumière LED doit être suffisamment sécurisée contre les chutes. **Attention:** If damage to the LED-light or a cable is found, the light must be taken out of service immediately. This must be done by disconnecting the light from the mains supply. En cas de dommage à la lumière LED ou à un câble, la lumière doit être immédiatement mise hors service. Cela doit être fait en déconnectant la lumière de l'alimentation secteur. **Attention:** To avoid hazards, a damaged outer flexible cable of this light may only be replaced by the manufacturer, their service representative or a comparable specialist. Pour éviter tout danger, un câble flexible extérieur endommagé de cette lampe ne peut être remplacé que par le fabricant, son technicien de maintenance ou un spécialiste comparable. **Attention:** The light source cannot be obtained separately. La source lumineuse ne peut pas être obtenue séparément. **Attention:** To protect against injuries, appropriate personal protective equipment (PPE) must be worn when working in the area of the lamp. Pour vous protéger contre les blessures, vous devez porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous travaillez dans la zone de la lampe. **Attention:** The models of the EVO-Series are NOT designed for looping through the mains supply. Les modèles de la série EVO ne sont PAS conçus pour faire une boucle sur le secteur.

Scope of Delivery

Figure 4 shows all the components of your EVO LED-light. Please check the contents of the packaging for completeness and damage. Never use damaged components. The mains connection cable is not included and can be ordered separately from your dealer. The scope of delivery includes: 1 x EVO LED-light, Operating instructions.

Installation and Assembly Instructions

Fixing and suspension of the SANlight EVO LED-light: The EVO LED-light can be suspended from the suspension eyelets (see Figures 1, 2 and 3). When suspending the LED-light, a safety distance of 15 cm to surrounding objects must be observed. Make sure that your suspension is secure and secure the light against accidentally falling.

Electrical connection:

The EVO LED-light must be connected to the power supply via a separately available SANlight connection cable (see table 1) . It is possible to connect each light separately or to connect several lights in parallel to each other. For both options SANlight cables must be used.

Electrical connection of one single EVO lamp:

To connect each lamp by a separate power cable the following country specific cables can be used. First connect the cable to the lamp, before connecting to the grid.

EVO electrical connection: The EVO LED-light must be connected to the power supply via a separately available SANlight connection cable (see table 1) . It is possible to connect each light separately or to connect several lights in parallel to each other. For both options SANlight cables must be used.

Table 1	SANlight article number	description	properties	socket
	AI0037	Grid power cable EVO-Series EU	2m, PVC, AWG 16, black	Euro plug
	AI0038	Grid power cable EVO-Series UK	2m, PVC, AWG 16, black	UK plug
	AI0039	Grid power cable EVO-Series CH	2m, PVC, AWG 16, black	Switzerland plug SEV1011
	AI0040	Grid power cable EVO-Series US	2m, PVC, AWG 16, black	US plug NEMA 5-15 P

Connecting several lamps	Powerline fuse protection	Number of lights per circuit breaker
Depending on the circuit breaker different numbers of EVO LED-lights can be connected to one power socket. Please check table 1.	Circuit breaker Typ B 230V	4 lamps
	Circuit breaker Typ C 230V	7 lamps

For connecting more as 7 lamps an inrush current protector has to be used. To connect several lamps to one power socket the following items are needed.

SANlight article number	description	quantity
AI0037 / AI0038 / AI0039 / AI0040	Grid power cable Q-Series Gen2 2m, PVC, AWG 16, black	1
AI0018	H distributon block	1 pcs. for 2 lamps
AI0022	Cable extension 1m, PVC, AWG 16, black	1 pcs. per lamp

Attention: Connecting several lamps to one power socket must be done by skilled staff. Please contact your certified SANlight trading partner. Check our website www.sanlight.com for detailed instructions.


Tec. Specifications EVO3-60, EVO3-80 and EVO3-100	Tec. Specifications EVO4-80, EVO4-100 and EVO4-120		
Mains power consumption	190W	Mains power consumption	250W
Input voltage	100VAC-240VAC~ 50/60Hz	Input voltage	100VAC-240VAC~ 50/60Hz
Permissible ambient temperature	5-35°C	Permissible ambient temperature	5-35°C


Technical Specifications EVO5-100, EVO5-120 and EVO5-150	
Mains power consumption	320W
Input voltage	100VAC-240VAC~ 50/60Hz
Permissible ambient temperature	5-35°C

For the position of the Tc measuring point see marking in figure 5.	Technical Specifications of a single LED-module	
	Operating current	0,7A (DC)
	Power	60W
	Operating voltage	86V (DC)
	Tc	85°C


 Attention: Do not look directly into the light source. Ne regardez pas directement dans la source lumineuse.

 The LED-light must not be disposed of in household waste! For disposal, the light can be handed back to the manufacturer. The disposal costs are borne by the manufacturer. Alternatively, the light can be delivered to a disposal company for electrical appliances. La lampe LED ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères! Pour l'élimination, la lumière peut être restituée au fabricant. Les coûts d'élimination sont à la charge du fabricant. Alternativement, la lumière peut être livrée à une entreprise d'élimination des appareils électriques.

 Attention: The light is not suitable for covering! La lumière n'est pas adaptée pour couvrir!

 Caution: Risk of shock. Disconnect power before relamping. Attention: Risque d'électrocution. Débrancher l'alimentation avant de remplacer la lampe.

IP65 Dustproof and jet-proof luminaire. Antipoussière et protégé contre les jets d'eau sous tous les angles.

 The light source of this light may only be replaced by the manufacturer or a service technician appointed by him or a similarly qualified person. La source lumineuse de cet éclairage ne peut être remplacée que par le fabricant ou un technicien de maintenance désigné par lui ou une personne de qualification similaire.

